

Kommandoplan

Steuerleiter-Kennzeichnung EW Aadorf gem. WV-CH, Ausgabe 2021

Verdrahtung	Farbe	Nummerierung
Steuerneutralleiter	grau	0
SmartMeter => ICT-Box	grau	Siehe Anschlusschema https://ewaadorf.ch/download-center/
übrige Steuerdrähte	grau	1 bis 9

Die Steuerlegende ist gut sichtbar neben dem Empfänger zu platzieren

Schaltprogramme	Kommando	Sperrschütz	Schaltzeiten
Spitzensperrungen (z.B. Wärmepumpe, Sauna, E-Ladestation etc.)	A 0109	Schliesser	AUS = 08:00 bis 09:00 + 11:00 bis 12:00 (Mo bis Fr)
Boiler 8h	A 0113	Schliesser	EIN = 23:05 bis 06:55 (Mo bis Fr) EIN = Sa 13:15 bis Mo 06:55
Boiler 8h	A 0123	Schliesser	EIN = 21:05 bis 06:55 (Mo bis Fr) EIN = Sa 13:45 bis Mo 06:55
Boiler 6h	A 0114	Schliesser	EIN = 20:00 bis 23:05 (Mo bis Fr) EIN = 04:00 bis 06:55 (Mo bis Fr) EIN = Sa 14:15 bis 06:55
Boiler 6h	A 0124	Schliesser	EIN = 23:05 bis 06:55 (Mo bis Fr) EIN = Sa 14:00 bis Mo 06:55
Boiler 6h	über SmartMeter	Relais 1 (R1)	EIN = 23.00 bis 01.00 (Staffelung) AUS = 05.00 bis 07.00
Boiler 5h	A 0115	Schliesser	EIN = 02:00 bis 06:55 (Mo bis Fr) EIN = Sa 13:30 bis Mo 06:55
Direktheizung, Zusatzheizung, Wärmepumpe, Sauna	A 0116 über SmartMeter	Schliesser Relais 2 (R2)	AUS = 11:00 bis 12:00 (Mo bis Fr) AUS = 11:00 bis 12:00
Ergänzungs- und Mischheizung	A 0117	Schliesser	EIN = 09:00 bis 21:45 AUS = 11:00 bis 12:00 (Mo bis Fr)
Nachladung Zentralspeicher	A 0121	Schliesser	EIN = 12:10 bis 21:45
Boiler-Tagladung	A 0118	Schliesser	EIN = 09:00 bis 21:45 AUS = 11:00 bis 12:00 (Mo bis Fr)
Speicherheizung 8h	A 0119	Schliesser	EIN = 22:15 bis 06:15
Schaufensterbeleuchtung	A 0208	Schliesser	EIN = Photozelle bis 22:00 EIN = 06:30 bis Photozelle oder 08:00

Montage und Demontage der Steuergeräte sowie das Anbringen und Entfernen von Plombierungen ist nur über das EW Aadorf gestattet.

Für alle Angaben sind Änderungen und Ergänzungen vorbehalten und bei Bedarf möglich!